

160mm*140mm

Характеристики виробу

Електричні характеристики	
Номінальна напруга	250 В
Номінальний струм	[3.5 кВт] 8А 10А 13А 16А
Витримувана напруга	250 В змінного струму 1 хвилину без перебоїв
Опір ізоляції	5000 Ω
Екологічні показники	
Робоче середовище	-20°C~+50°C
Відносна температура	95% (40°C)
Ступінь сольового розпилення	500 годин
Рівень захисту	IP55
Механічні властивості	
Механічний ресурс	Вище 10 000 циклів
Зусилля приєднання та від'єднання	Не більше 100 Н
Сила від'єднання в заблокованому стані	Не менше 300 Н
Вібрація	10-80 Гц, амплітуда 0,75 81-500 Гц, прискорення 20g 500-2000 Гц, прискорення 18g
Використані матеріали	
Матеріал корпусу	Термопластичні інженерні матеріали
Контактні елементи	Мідний сплав, поверхня з срібним покриттям Зовнішня частина з термопластику
Ущільнювальний елемент	Силіконовий еластомер підвищеної міцності
TX електропроводки	[3.5 кВт] 3×2.5 мм² + 1×0.75 мм²



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПОРТАТИВНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію.

armer.com.ua

Інструкції з використання та експлуатації

- Переконайтеся, що транспортний засіб знаходиться в безпечному стані та вимкнено живлення.
- Вставте штекер бортового зарядного пристрою в розетку.
- Натисніть кнопку, щоб зняти кришку пістолета, і вставте головку пістолета в транспортний засіб, який потрібно зарядити.
- Переконайтеся, що штекер щільно підключений до зарядного порту, щоб уникнути ослаблення або поганого контакту.
- Коли транспортний засіб повністю заряджений або досяг заздалегідь встановленої ємності зарядки, зарядний пристрій автоматично припинить зарядку. На цьому етапі можна від'єднати бортовий зарядний пристрій від транспортного засобу.
- Після розблокування транспортного засобу натисніть кнопку блокування зарядного пістолета, зніміть зарядний пістолет, а потім витягніть бортову зарядну вилку з розетки.

3.3 кВт

- Провід для розетки 16А повинен складатися з мідних жил перетином не менше 2,5 квадратних міліметрів.
- При використанні звичайної розетки, будь ласка, переведіть зарядний блок на 8А/10А для зарядки. Безкоштовний перетворювач може змінювати тільки розмір розетки, але не змінює номінал, його не рекомендується використовувати протягом тривалого часу, щоб уникнути перегорання.
- Будь ласка, не використовуйте послідовно з побутовими приладами високої потужності на одній лінії.

7 кВт

- Для підключення необхідний кабель з чистої міді перерізом 6 квадратних міліметрів (керується окремо).
- Використовуйте автоматичний вимикач на 32 А або більше.
- Під час заряджання звертайте увагу на вентиляцію та циркуляцію повітря.
- Не використовуйте прилад у послідовному підключенні з потужними електроприладами у вашому домі.
- Обов'язково підключіть заземлюючий провід.

Запобіжні заходи при використанні

Дякуємо за придбання та використання нашого зарядного пристрою для електромобілів. Щоб допомогти вам правильно користуватися виробом, перед заряджанням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

⚠ УВАГА!

Категорично заборонено використовувати обладнання для заряджання в дощові дні.
Категорично заборонено занурювати пристрій для підключення до мережі змінного струму у воду.
Категорично заборонено наступати на зарядний кабель, тягнути кабель, згинати або заплутувати кабель.
Категорично заборонено розміщувати пристрій поблизу предметів, що є джерелами високої температури, під час заряджання.
Категорично заборонено розміщувати пристрій всередині автомобіля або в закритому приміщенні під час заряджання. Категорично заборонено вставляти пальці в зарядний штекер. Цей виріб не містить деталей, що підлягають обслуговуванню користувачем, тому не намагайтеся самостійно ремонтувати та обслуговувати його.

⚠ БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

Цей виріб призначений виключно для заряджання електромобілів. Переконайтеся, що зарядне обладнання не має жодних аномальних ознак, таких як подряпини, іржа, тріщини або пошкодження поверхні.
Не використовуйте цей пристрій, якщо зарядний кабель пошкоджений;
Якщо пристрій не заряджається належним чином відповідно до інструкцій, зверніться до дилера для ремонту.
Під час заряджання забезпечте вентиляцію зарядного пристрою, щоб забезпечити належне відведення тепла від виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Температура зарядки електромобілів є високою, тому не заплутуйте кабель, який важко охолоджується, оскільки це може призвести до пожежі та непотрібних збитків для вас.



Вироблено в КНР під ТМ «ARMER» на замовлення ТОВ «ОМЕГА І/».
Імпортер: ТОВ «ОМЕГА І/», вул. Промислова, 1, сел. Васищево, Харківський р-н, Харківська обл.,
Україна, 62495. Тел.: +38 050 840 00 88